




Rompedor de cola

 Según el tipo de insertos colocados y teniendo en cuenta el perfil especial de las espiras de los insertos autoblocantes Lockfil, se pueden utilizar diferentes rompedores para un mismo diámetro.

Ejemplo de elección

FILTEC M4 x 0,70 → rompedor SR-4
 LOCKFIL M4 x 0,70 → rompedor SR-3

MÉTRICO	Rompedor de cola FILTEC+ FILTEC		Rompedor de cola LOCKFIL	
	No.	REFERENCIA	No.	REFERENCIA
M2 x 0,40	1	SR-1	-	-
M2,5 x 0,45	1	SR-1	1	SR-1
M3 x 0,50	3	SR-3	2	SR-2
M3,5 x 0,60	3	SR-3	3	SR-3
M4 x 0,70	4	SR-4	3	SR-3
M5 x 0,80	6	SR-6	5	SR-5
M6 x 1,00	7	SR-7	6	SR-6
M7 x 1,00	8	SR-8	7	SR-7
M8 x 1,00	9	SR-9	8	SR-8
M8 x 1,25	9	SR-9	8	SR-8
M9 x 1,25	10	SR-10	9	SR-9
M10 x 1,00	11	SR-11	11	SR-11
M10 x 1,25	11	SR-11	11	SR-11
M10 x 1,50	11	SR-11	10	SR-10
M11 x 1,50	12	SR-12	11	SR-11
M12 x 1,00	13	SR-13	13	SR-13
M12 x 1,25	13	SR-13	13	SR-13
M12 x 1,50	13	SR-13	12	SR-12
M12 x 1,75	12	SR-12	12	SR-12
M14 x 1,50	14	SR-14	14	SR-14
M14 x 2,00	14	SR-14	14	SR-14
M16 x 1,50	15	SR-15	15	SR-15
M16 x 2,00	15	SR-15	15	SR-15
M18 x 1,50	16	SR-16	16	SR-16
M18 x 2,00	16	SR-16	16	SR-16
M18 x 2,50	15	SR-15	15	SR-15
M20 x 1,50	17	SR-17	17	SR-17
M20 x 2,00	17	SR-17	17	SR-17
M20 x 2,50	16	SR-16	16	SR-16
M22 x 1,50	17	SR-17	17	SR-17
M22 x 2,00	17	SR-17	17	SR-17
M22 x 2,50	17	SR-17	17	SR-17

COMO CREAR LA REFERENCIA

Extractor

Para algunos diámetros se puede utilizar el extractor nº 1 y el nº 2.

Ejemplo de elección

M8 x 1,25 Extractor SEX-1 ó SEX-2

MÉTRICO	Extractor
Ø y paso nominal	REFERENCIA
M2 x 0,40 M2,5 x 0,45 M3 x 0,50 M3,5 x 0,60 M4 x 0,70 M5 x 0,80 M6 x 1,00 M7 x 1,00	SEX-1
M8 x 1,00 M8 x 1,25 M9 x 1,25 M10 x 1,00 M10 x 1,25 M10 x 1,50 M11 x 1,50 M12 x 1,00 M12 x 1,25 M12 x 1,50 M12 x 1,75	SEX-1 ó SEX-2
M14 x 1,50 M14 x 2,00 M16 x 1,50 M16 x 2,00 M18 x 1,50 M18 x 2,00 M18 x 2,50 M20 x 1,50 M20 x 2,00 M20 x 2,50 M22 x 1,50 M22 x 2,00 M22 x 2,50	SEX-2
M24 x 1,50 M24 x 2,00 M24 x 3,00 M26 x 1,50 M27 x 1,50 M27 x 2,00 M27 x 3,00 M28 x 1,50 M30 x 1,50 M30 x 2,00 M30 x 3,50	SEX-3